

## collaxx FL100F-F1

*Die kompakte Lösung mit 10 LEDs für die Infrarotkabine oder kleine Sauna*

für Kabinen bis zu 1,5 x 1,5 m Grundfläche  
 Funkfernbedienung für besonders komfortables Schalten  
 spezielle Lampeneigenschaft: Zustandsspeicher (Lampe leuchtet nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr mit der zuletzt eingestellten Farbe weiter)



### Technische Daten Lampe

Abmessungen L x B x D	235 x 235 x 30 mm (ohne DC-Stecker und Netzteil)
Gewicht	ca. 580 g
Betriebsspannung	18 VAC, 50Hz
Leistungsaufnahme	max. 12,0W bei Tageslichtweiß
Temperaturbereich	0 ~ 125°C Umgebungstemperatur, wobei die Helligkeit der LEDs bei hohen Temperaturen gedrosselt wird, um eine Überhitzung bzw. vorzeitige Alterung zu verhindern
Lebensdauer LEDs	typ. 20.000 LED-Betriebsstunden bei normalem Hausgebrauch



### Technische Daten Netzteil

Abmessungen L x B x D	82 x 57 x 49 mm (ohne Kabel)
Betriebsspannung	207 ~ 253 VAC, 50Hz
Temperaturbereich	-10 ~ 40°C
Gewicht	ca. 650 g
Kabellänge Netzstecker zu Netzteil	2,00 m
Kabellänge Netzteil zu Lampe	1,80 m



## Technische Daten Fernbedienung

Abmessungen

75 x 39 x 16 mm

L x B x D

Temperaturbereich 0 ~ 85°C Betriebstemperatur

Temperaturbereich 0 ~ 125°C Lagerungstemp.

Gewicht ca. 40 g

Schutzart IP54

Batterielebensdauer min. 10 Jahre bei normalem Hausgebrauch

## Lieferumfang

1. Farblichtgerät
2. Netzteil
3. Funkfernbedienung
4. 2 Montageschrauben
5. Montage- und Betriebsanleitung
6. Bohr- und Größenschablone



Info überreicht von:  
www.Sauna-Selbstbau.de